

## リリースノート 2018/8

### Ingest Scheduler Software PWA-ISC1 Version 1.0.2

#### 【概要】

インGESTスケジューラソフトウェア PWA-ISC1は、マルチポートAVストレージユニット PWS-4500で記録した素材の中から必要な部分の素材を切り出し、ネットワークドライブ上の外部ストレージに転送するためのスタジオ収録／転送用ソフトウェアです。

PWA-ISC1では、切り出し／転送する部分をスケジュールと呼びます。スケジュールは、記録済みの時間帯だけでなく未来の時間帯も指定できます。記録済みの時間帯から転送が開始し、未来の時間帯を指定したスケジュールは、その時刻になりPWS-4500で記録が開始すると転送が開始されます。

PWA-ISC1 V1.0はPWS-100MG1/PWS-110MG1、PWS-100PR1/PWS-110PR1にインストールが可能です。

#### 【バージョン情報】

PWA-ISC1: V1.0.2 (V1.0.2.644)

関連プロダクトバージョン

PWS-4500: V2.5

PWA-MGW1: V2.5

PWA-PRC1: V2.5

#### 【変更点】

PWS-4500 System バージョン2.5との組み合わせ用に対応

#### 【使用上のご注意】

- 1つのPRC managerに対して、1つのPWA-ISC1のみ接続が可能です。
- システムとしてSystem Frequencyを合わせてお使いください。
- システムを構成する各機器の時刻を同時刻に設定してください。詳細はインストレーションガイドの「準備」の章を参照してください。
- PWS-4500のWebメニューの [System] 画面－[Time] タブで[Real Time Clock Setup]の設定変更を行った場合には[Storage]画面－[Setup]タブで[FS Format]を行ってください。
- PWS-4500には外部リファレンスTCを入力してお使いください。
- PWS-4500の設定を変更した場合には、アプリケーションを再起動してください。

- 転送先のMedia を跨いだ転送には非対応です。Media Gatewayのグローバルメニュー [Settings]の [Server] ページ-[ISO REC Setting]で”Spanning REC”のcheckをはずして使用してください。
  - スケジュールを設定後に、転送先Mediaを再接続する、Media Gatewayを再起動するなどがあるとスケジュールの転送に失敗します。転送先Mediaはスケジュールが実行されるまで接続したままにしてください。転送に失敗した場合は登録されたスケジュールに対してDrive/folderの再設定を行ってください。
  - HiResとProxyをLink設定した場合にはHiResとProxyの転送先は異なるfolderを指定してください。
  - スケジュール設定で複数のポートを同時に設定する場合にも転送エンジンとして使用するMedia Gatewayは1つになります。複数のMedia Gatewayを使用して転送する場合には1台ごとにスケジュールを設定してください。
- 
- PWS-110CM1との組み合わせは非対応です。
  - PWS-4500のPort Configuration設定でHFRの設定には非対応です。
  - BPU4800との組み合わせには非対応です。