SONY.

Camera Remote Control Software

本ドキュメントでは、HZC-RCP5 のインストールまでを説 明します。それ以降の準備については、Camera Remote Control Software のヘルプをご覧ください。

推奨環境

本ソフトウェアは、次の要件を満たしている PC にインス トールすることを推奨します。

オペレーティング システム	Windows 7日本語版 (Service Pack 1 がイ ンストールされていること) Professional: 32/64 bit Ultimate: 32/64 bit (Windows Vista、Windows XP にはインス トールできません。)	
CPU	1 GHz以上の 32bit(x86)または 64bit	
	(x64)プロセッサー	
メモリー	2 GB 以上	
ハードディスク	50 MB 以上の空き領域	
ディスプレイ	解像度 1920 × 1080 以上、32 bit color 以上	
ネットワーク端子	1 つ、IPv4 で接続	
その他	次のソフトウェアがインストールされてい	
	ること	
	.NET Framework 3.5.1 以降	

CCU の設定

HZC-RCP5 をお使いになるには、接続先の HXCU-D70 が ソフトウェアバージョン 1.10 以降である必要があります。 CCU の設定画面で、PC CONTROL モードの設定を行って ください。

- ◆ 設定方法について詳しくは、CCUの取扱説明書をご覧ください。
- ◆バージョンアップについては、ソニーの営業担当者にお問い合わせください。

インストール方法

インストール作業には Administrator 権限が必要です。 また、インストールの際にはインストールキーの入力が必 要です。

- ◆インストールキーについては、ソニーの営業担当者にお問い合わせください。
- 1 インストールパッケージ「HZC-RCP5_****.zip」を ダウンロードして解凍する。

ソフトウェアのバージョンによってファイル名は異な ります。(「****」の部分はパッケージのバージョンを 表します。)

任意のフォルダー内に解凍してください。

2 インストーラーを選択する。

インストーラーのファイル名は下記の表のようになり ます。(「****」の部分はインストーラーのバージョン を表します。)

ご使用のオペレーティングシステムのバージョンとイ ンストールに使用する言語により、次の4ファイルか らいずれかを選んでインストールしてください。

オペレーティング	━━━	ファイルタ
システム	百亩	
32 bit	日本語	HZC-RCP5-x86_ja-jp-****.msi
32 bit	英語	HZC-RCP5-x86_en-us-****.msi
64 bit	日本語	HZC-RCP5-x64_ja-jp-****.msi
64 bit	英語	HZC-RCP5-x64_en-us-****.msi

- 3 **インストーラーをダブルクリックする。** インストーラーが起動します。
- 4 **画面の指示に従ってインストールを完了させる**。 インストール終了後はインストーラーは不要ですので 削除してもかまいません。
- 5 スタートメニューからアプリケーションを起動する。 スタートボタンをクリックし、「すべてのプログラム」、 「Sony Production Camera」、「Camera Remote Control Software」の順にクリックします。
- 6 使用するシステムに応じてネットワーク設定を行う。
 - ◆ 設定方法について詳しくは、Help メニューの [Help] をご 覧ください。

はじめにお読みください

HZC-RCP5 (SY) 4-423-434-**01**(1)

Sony Corporation

http://www.sony.co.jp/